

DIMMABLE DRIVER



Deze LED driver/trafo is geschikt voor de B Dutch Trimless Spots AR111 en FULL indien >13Watt. De driver is universeel instelbaar voor verschillende constante stromen en/of spanningen. Deze driver staat bekend als dimbare LED driver voor fase afsnijding met een constante stroom!

Deze LED driver werkt met een minimale wattage van 9W en maximaal 18W. Tevens zorgt deze LED driver voor een constante stroom van 350mA met een secundaire spanning van minimaal 27V en maximaal 54V. Daarnaast is de powerfactor boven de 0,95. Deze LED driver heeft bovendien een beschermingsgraad van IP20.

Dimbare LED driver/trafo DRV-18W350PD

Breedte	53 mm
Hoogte	27 mm
Lengte	120 mm
Dimbaar faseafsnijding	ja
Geschikt voor constante stroom	ja
Nominale (meet-)frequentie	50-60 Hz
Uitspanning	27-54 V
Uitgangsstroom	350 mA
Uitgangsvermogen	9 - 18 W
Uitvoering	dynamisch
Exclusief	aansluitsnoer